

Publication : 14.11.79 Validité : immédiate	PROCEDURES D'OPERATION J. Robert	<b>MU 6</b>
<b>ALARMES      EVACUATION</b>		
<u>SUJET</u> : Procédure à appliquer lors d'une alarme évacuation		
<u>Personnes concernées</u> : Shift leaders, Techniciens MCR		

PS/MU/TT/NOTE 79-18  
JR/ph - 14.11.1979

Cinq installations indépendantes sont en service dans la zone du PS :

- Bâtiments 6, 8, 9, 10 et 101 (laboratoires et ateliers)
- Anneau PS (bâtiment 350)
- Hall sud avec son extension et MCR (bâtiments 150, 151, 152 et 354)
- Hall est (bâtiment 157)
- Booster (bâtiments 37, 360 et 361)

1. Consignes générales

En principe, et quel que soit le bâtiment affecté, l'opération se poursuit. Toutefois, les circonstances exigeront des mesures particulières, c'est pourquoi, sur demande du chef pompier, le shift leader devra alors déverrouiller entièrement une zone, manoeuvrer un arrêt d'urgence général, etc. Dans tous les cas, les pompiers aviseront par l'interphone SB la MCR aussi bien au début d'une alarme qu'à la fin.

2. Bâtiments 6, 8, 9, 10 et 101

La MCR n'a aucune action à entreprendre, mais répond aux demandes de renseignements éventuelles.

3. Anneau PS (bâtiment 350)

En principe, une alarme ne devrait être déclenchée que hors des périodes d'opération. Toutefois, si cela se présentait alors que l'anneau est sous contrôle de la MCR :

- Un opérateur se rend immédiatement à la porte No.2
  - La porte No.2 est déverrouillée depuis la MCR
  - Diffuser une annonce par le public-address
  - Sur place, l'opérateur communique au chef pompier le nombre de personnes se trouvant à l'intérieur de l'anneau et ne laisse entrer (sans clé) que les pompiers
  - Le shift leader, sur demande du chef pompier, prend toute mesure dictée par les circonstances.
4. Hall sud et MCR (bâtiments 150, 151, 152 et 354)
- Le PS reste en service et l'équipe d'opération demeure à la MCR, mais elle fait évacuer les autres personnes présentes dans la salle de commande
  - Diffuser une annonce par le public-address
  - Afficher le texte sur les moniteurs TV
  - Le shift leader, sur demande du chef pompier, prend toute mesure dictée par les circonstances.
5. Hall est (bâtiment 157)
- L'opération du PS se poursuit. Par l'intercom SB, signaler aux pompiers si des personnes se trouvent dans les zones de faisceaux primaires ou dans les tunnels du sous-sol. Si c'est le cas, déverrouiller les zones concernées.
  - Diffuser une annonce par le public-address
  - Afficher le texte sur les moniteurs TV
  - Le shift leader, sur demande du chef pompier, prend toute mesure dictée par les circonstances.
6. Booster (bâtiments 37, 360 et 361)
- En période d'opération, signaler aux pompiers si des personnes se trouvent dans l'anneau.
  - Si oui, déverrouiller toutes les portes
  - Si non, l'opération se poursuit.
  - Le shift leader, sur demande du chef pompier, prend toute mesure dictée par les circonstances.

7. Annonce par public-address et affichage TV

<u>ANNEAU PS</u>	<u>HALL SUD</u>	<u>HALL EST</u>
Alarme évacuation	Alarme évacuation	Alarme évacuation
Rendez-vous cour du PS	Rendez-vous cour du PS	Rendez-vous parking sud
Evacuation Alarm	Evacuation Alarm	Evacuation Alarm
Meet at PS courtyard	Meet at PS courtyard	Meet at south parking

Au public-address, répétez 3 fois lentement.

8. Fin d'alarme

- Effacer les messages TV éventuels
- Selon les nécessités, refaire une patrouille dans la zone impliquée.

Distribution

PS Opération

D. Bordeaux/HS

P. Bossard

L. Danloy

JY Freeman

P. Simon